	Home Standard	Home Fast	Home Advanced
Allgemeines			
Leistung	Bis zu 3,7 kW	Bis zu 22 kW	Bis zu 22 kW
Ladegeschwindigkeit (Reichweite/Stunde)	Bis zu 20 km	Bis zu 110 km	Bis zu 110 km
Maße	503,5 x 200 x 137 mm	503,5 x 200 x 137 mm	503,5 x 200 x 137 mm
Gewicht	3,5 kg	3,5 kg	4,0 kg
Netzanschluss	16 A, 230 V (1-phasig), 50 Hz	16 A bis 32 A, 400 V (3-phasig), 50 Hz	16 A bis 32 A, 400 V (3-phasig), 50 Hz
Ladesteckdose	Typ 2	Typ 2	Typ 2
Festes Ladekabel	Typ 1 oder Typ 2	Typ 1 oder Typ 2	Typ 1 oder Typ 2
kWh-Meter (für Abrechnungszwecke)	Stromwandler	Stromwandler	MID-zertifiziert
Sicherheit			
Betriebstemperatur	-25 °C bis 40 °C	-25 °C bis 40 °C	-25 °C bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 %	5 % bis 95 %	5 % bis 95 %
Kommunikation mit Elektrofahrzeug Keine Überhitzung / Kein Stromschlag	✓	✓	✓
Diebstahlschutz Das Kabel ist während des Ladevorgangs verriegelt	✓	✓	✓
Schutzklasse Elektrische Sicherheitsklasse: Klasse 1 IK10 (höchste Klasse) IP54 (für den Innen- und Außengebrauch)	✓	✓	✓
Kommunikation			
Per GPRS anschließbar	✗	✗	✓
Per Ethernet anschließbar	✓	✓	✓
Bedienungsschnittstelle/ Authentifizierung	Plug & Charge	Plug & Charge	RFID (NFC) Mifare 13.56 MHz Plug & Charge IEC 14443A IEC 14443B
Design und Anpassung			
Entworfen gemäß	IEC61851-1 IEC61851-22 ZE-Ready 1.2 Anforderungen	IEC61851-1 IEC61851-22 ZE-Ready 1.2 Anforderungen	IEC61851-1 IEC61851-22 ZE-Ready 1.2 Anforderungen
Standardfarbe	Rückseite RAL 7031 (grau) Vorderseite RAL 9010 (weiß)	Rückseite RAL 7031 (grau) Vorderseite RAL 9010 (weiß)	Rückseite RAL 7031 (grau) Vorderseite RAL 9010 (weiß)
Kundenspezifische Farbe der Vorderseite	✓	✓	✓
Befestigung Pfahl Wand	✓	✓	✓
Intelligente Services			
Online-Verwaltung der Ladestation	✓	✓	✓
Online-Einblicke in Ladevorgänge	✓	✓	✓
Automatische Rückerstattung der Stromkosten	✓	✓	✓
Tarife für Gastnutzung kWh- und/oder zeitbasiert	✗	✗	✓
E-Mail-Benachrichtigungen	✓	✓	✓
Remote Charge Point Control	✓	✓	✓
Plug & Charge	✓	✓	✓
Dynamisches Lastmanagement	✓*	✓*	✓*

* NewMotion Ladestationen sind geeignet für Dynamic Load Balancing - home. Sie benötigen ein externes Gerät, das kontinuierlich die Belastung Ihres Stromanschlusses bei Ihnen zu Hause misst. Bitte nehmen Sie für mehr Informationen Kontakt mit unserem Kundenservice auf.